LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 45-010/D **23/06/98**

LANCIA THEMA 2.0 ie.16V (V.I.S.) Cat. (9-1992) (Bosch Motronic)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 145.1
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore: il miscelatore si installa sulla bocca d'ingresso del debimetro.

Kit Lambda Control System - A/1V05

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°3 di colore azzurro-rosso (oppure bianco) della spinetta a tre fili a fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a quattro fili, 2 bianchi (riscaldamento), 1 grigio (massa), 1 nero sul quale si trova il segnale. Collegarsi al filo nero dopo la spinetta, tagliando il filo e collegando il filo viola dell'LCS-A/1V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva sul negativo della bobina (filo bianco n° 1 del connettore a 3 fili posizionato sul fianco della bobina vicino al fanale anteriore destro). Oppure il segnale si può prelevare dal filo bianco-giallo n°74 (contagiri) del computer iniezione posizionato sotto il cruscotto lato passeggero.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo centrale del connettore a tre fili posto sulla bobina d'accensione.

EMULATORE LR 25: interrompere l'iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore alla posizione gas dell'LCS-A/1V05 e il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei due fili gialli dell'LCS-A/1V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE V05.

Varie : il filo della spia iniezione si trova sul pin n°18 del computer iniezione, qualora si presentasse l'accensione si può tagliare il filo e deviarlo sui fili gialli dell'LCS-A/1V05.

Serbatoi: per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm).
Per trasformazioni a metano un serbatoio da 30 lt. (Ø229mmx900mm), più uno da 37 lt. (Ø267mmx840mm), più uno da 40 lt. (Ø316mmx695mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA
TEMPO DI ALTO → 0.36 SEC.
TEMPO DI BASSO → 0.36 SEC.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.